


BT 标签编辑软件实例

打开软件



开始新的标签格式



开始新的标签格式(N)...


，开始新的标签编辑。（如果你有保存过

的标签就直接点




打开现有标签格式(E)...

进入就好）



选择空白标签格式点击“完成”进入标签编辑。（点击下一步可先选择打印机后再进入编辑的）



点击工具栏第二行的页面设置按钮 进入页面

设置




在纸张选项下面可以设置纸张的大小：宽度为标签纸卷的总宽度，高度为标签的高度。



在布局选项下面设置标签的规格大小几排。(如果标签是单排的这个步骤不用设置)。

打印网
www.dyjqd.com



在形状选项下设置标签的形状。(可以不用设置)


设置好后点击“确定”按钮。开始编辑标签




拖动条形码四周的小方块可以改变标签的大小，双击条形码进入条形码修改对象




条形码选项下的“符号体系”是修改条形码的类型的。（默认是 128 码的。比较常见的条码有 128 码 Code 128 和 139 码 EAN/JAN-13）。



字体选项下设置条形码数字的字体大小。



数据源选项下面的“屏幕数据”可以修改条形码的序列号。（128 码的输入 8 位数字，139 码的一般输入 12 位数字就可以，最后一位数字是自动生成的。）
设置完成后点击确定按钮。条形码编辑完成。




点击工具栏上的“文本”按钮后，在页面点击生成文本

样本文本




双击“样本文本”进入文本编辑




在数据源选项下的“屏幕数据”输入你要输入的文字。（字体选项可以修改文本字体）
点击确定按钮完成文本输入。

广州网百



12345678

标签编辑完成后就可以保存和打印了。
点击文件—保存，可以保存标签，以备下次打印选用。




点击工具栏上的打印按钮，进入打印设置。



同样标签的份数(I): 1 选项(O)... 是设置打印相同标签的张数。要打印多少张就设置多少数量就可以。

序列标签数(M): 1 选项(I)... 这里数量只能设置为 1 的。
设置好后就可以开始打印了。


如果是要打印自动排序的标签就回到编辑页面



双击条形码进入条形码修改对象




在数据源选项下点击“更多选项”，进入更多数据源选项卡



在“序列设置”选项下把“序列”前面的方块打上钩。要打印序列号递增的就选择“增量”，递增的就选择“减量”。选择完成后再点击“关闭”按钮回到修改条形码对象，点击“确定”按钮。

这样就可以回到打印设置了。



点击工具栏上的打印按钮，进入打印设置。



同样标签的份数(I):

序列标签数(M):

设置为 1。

这个要打印多少就设置

多少数量就好