


## 联想乐 Phone S850E ROOT, Reconery, 手动刷机详细图文教程

(注：刷机可理解成安装新系统或者是系统升级)


### 一.需要的 5 个软件

- 1、联想 S850E 手机驱动（或者安装刷机软件驱动会自动就装好,能打开手机 SD 卡说明基本上驱动好了）
- 2、联想 S850E 一键 ROOT 工具（百度一下）

注：它就是取得管理权限的工具，有了它你可以删除系统文件。



以下是软件打开画面




3. RE 管理器（百度一下）

注：进行 Root 后，可通过这个软件删除，改变系统文件



#### 4. 联想 S850E\_Recovery 刷机工具画面（百度一下）

注：用这个工具我们可以进入备份还原模式



#### 5. 最新 ROM 文件

注：要安装的手机系统文件

（就是手机的系统文件，跟电脑的 XP 系统，WIN7 系统安装软件一样它是手机的系统安装文件，不同型号手机最好不要乱装 ROM，会出现严重意外）

最新 ROM，可根据手机型号，可以到网上下载）



Lenovo\_S850E\_120824b\_Huayi550.zip

## 二. 具体步骤

步骤 1：安装 USB 驱动（WIN7 一般会自动驱动，略过）

步骤 2：手机设置→ 开发人员选项→ USB 调试(勾选)



进入开发人员选项后勾选 USB 调试



### 步骤 3: 打开一键 ROOT 工具开始 ROOT

打开 ROOT 工具开始时，有几个注意点我强调下：

- 1、整个 ROOT 过程，手机需要重启 3 次，不能打断，不能是自己手动重启。
- 2、每次重启需要大约 30 秒到 1 分钟时间的等待，所以一定要耐心等待不要着急。
- 3、如果你的电脑上安装了一些像 91、豌豆荚这种工具，一定要在执行 ROOT 操作的过程中关闭这些软件，否则 ROOT 肯定不会正常进行下去。
- 4、手机与电脑的连接是 ROOT 的关键，所以需要用户一定确认自己的手机是否正确连接到电脑上。下面是我的 ROOT 的一个状态，截图给大家看看

第一次重启：

```
Rebooting <1/3> - Continue once device finishes rebooting
正在重启设备 (第1次, 共3次) - 请等待重启完毕, 之后按任意键继续
请按任意键继续. . .
```

第二次重启：

```
Rebooting (1/3) - Continue once device finishes rebooting
正在重启设备 (第1次, 共3次) - 请等待重启完毕, 之后按任意键继续
请按任意键继续. . .
Rebooting (2/3) - Continue once device finishes rebooting
正在重启设备 (第2次, 共3次) - 请等待重启完毕, 之后按任意键继续
请按任意键继续. . .
```

第三次重启:

```
Rebooting (1/3) - Continue once device finishes rebooting
正在重启设备 (第1次, 共3次) - 请等待重启完毕, 之后按任意键继续
请按任意键继续. . .
Rebooting (2/3) - Continue once device finishes rebooting
正在重启设备 (第2次, 共3次) - 请等待重启完毕, 之后按任意键继续
请按任意键继续. . .
uid=0(root) gid=0(root)
If the id is 0 / root then continue, otherwise ctrl+c to cancel and start over
如果上面显示的id为0或者root, 按任意键继续; 否则按Ctrl-C并回复Y来取消本次root尝试, 然后重试
请按任意键继续. . .
remount succeeded
Unable to chmod /system/app/m44-toolbox.apk: No such file or directory
Unable to chmod /system/app/m44-toolbox.apk: No such file or directory
Removing changes except ROOT
正在进行清理和恢复
```

如果你能成功到这步了, 恭喜你成功 root 了

步骤 4: 安装 RE 管理器 (设置好读写状态后现在可读写系统文件了)

**注: 可通过书签→SD 卡 可把外部数据复制到系统文件夹里**



**关闭照相机拍照声音:**

使用 RE 管理器进入/system/media/audio/ui →把 camera\_click.ogg 改名 camera\_click.ogg2

搞定了, 有两个 camera 文件, 我把他们都改了名了 (。~)

**复制文件方法:**

左下角操作键→书签→SD 卡 →选择要复制的外部 SD 卡文件→长按出现复制→回到 System 文件夹粘贴

**删除系统文件方法:**

system→app (里面存储的就是系统自带的软件) →长按不放→点击删除即可

步骤 5: 下载最新 ROM 文件, 把 ROM 文件放到外部 SD 卡的根目录




Lenovo\_S850E\_120824b\_Huayi550.zip

步骤 6: 进入 Reconery 模式

注：使用本工具时，一定要退出豌豆荚和 360 手机助手，否则工具不起作用

具体方法如下：

- (1)、使用数据线连接手机至电脑，手机开启 USB 调试模式（设置---开发人员选项---USB 调试）
- (2)、打开联想 S850E Reconery 刷机工具。
- (3)、先点击“进入 Bootloader”，等待手机重启，并停留在联想 Lenovo 的画面



- (4)、再点击“刷入 Recovery”，等待提示完成即可



(5)、开机状态或工程模式状态下，点击“重启至 Recovery”或手机上安装“关机重启”可以进入 Recovery



## 步骤 7: 手动安装手机系统 ROM

1. 首先确定手机已经进入 recovery 模式

(手机左侧音量键 + - 来选择项目,手机最上方的电源键是选择确定键)



- 首先,选择“清空所有数据”,然后按电源键确认清空数据,等待数据清空完了提示
- 选择“从 SD 卡选择刷机包” → “从 SD 卡选择 ZIP 文件” → 找到 SD 卡上的 ROM 文件
- 刷机开始,稍等 1 分钟左右,完成。
- 刷完后,返回首菜单,选择“立即重启系统”重启手机
- 刷机完成,首次开机需要 2 分钟左右,耐心等待 体验新系统吧

桂 先生: 車樂美機械設備(上海)有限公司 (JANOME 公司)

HP: 180-1948-162635

QQ: 18444104

<http://www.janome.co.jp/industrial.html>