

REV.	DESCRIPTION	CHANGED BY	DATE
0			

**i.LiKE**

型号: BY505

移动电源使用说明

执行标准: Q/DKKJ 101-2013

**产品特性**

**安全** i.LiKE 移动电源拥有多项保护设计, 无论是充电、放电还是待机, 都可以轻松应对, 过充、过放、短路等多种异常情况, 为您的移动电源与数码设备提供可靠保障。

**高效** 极低的待机功耗, 极速的充电效率, 领先的电芯技术在帮助您节能减耗的同时, 更能确保您的充电任务高效完成。

**寿命** 优质电芯, 带来持续耐久的使用寿命, 即使经过多达300次的完全充放电循环, i.LiKE 移动电源依然保有70%以上的容量剩余。

**产品介绍**

感谢使用本产品, 本产品是一款高容量移动电源, 使用优质18650电芯, 在安全、效率、寿命等方面均有杰出表现。它兼具充电器、后备电池功能。能给市面上多数手机、MP3、MP4、PDA、MID、相机、平板电脑等5V充电类数码产品充电或供电。而且操作简单, 无需按键操作, 当适配器接入或手机接入移动电源后能自动开机工作。当移动电源内置电芯充满或手机充满, 移动电源能自动进入省电模式。

**产品基本参数**

电池类型: 18650锂电池	输入电压: DC5.0V
电芯容量: 5200mAh	输出电压: DC5.0V
输出电流: 1500mA	输入电流: 1000mA
充电效率: $\geq 85\%$	使用温度: $0\sim 45^{\circ}\text{C}$
放电效率: $\geq 80\%$	储藏和运输温度: $-15\sim 50^{\circ}\text{C}$
规格尺寸: $94\times 41\times 22.6\text{mm}$	本产品充满电时间约: 7小时

**充电**

将配套的充电转接线 USB 一端接入供电设备, 如 AC 充电器或电脑 USB 或车载 USB 充电器, 另一端接上 Micro USB 5Pin 转接头, 再接入移动电源输入 IN 端口。

**放电**

- 1、移动电源适合于带有 DC 5V 输入的设备, 兼容OPPO、三星、HTC等手机及其他安卓系统电子数码设备。
- 2、将配置的充电转接线 USB 一端接入移动电源输出 OUT 端口, 另一端接上手机或其他充电设备, 自动开始充电; 当断开连接 (不带货), 超过 5 秒后, 移动电源会关闭输出电路, 进入省电模式。
- 3、当适配器接入移动电源输入 IN 后, 适配器自动对移动电源充电。移动电源内置电芯充满后自动断开适配器, 进入省电模式。

电量显示

当适配器接入或手机接入移动电源后，自动显示电量。观察四个电量显示，能掌控移动电源电量。

如下表：

移动电源电量	LED1	LED2	LED3	LED4
关机	灭	灭	灭	灭
充电状态 < 25%	闪	灭	灭	灭
放电状态 < 25%	闪	灭	灭	灭
充电状态25%	亮	闪	灭	灭
放电状态25%	亮	闪	灭	灭
充电状态50%	亮	亮	闪	灭
放电状态50%	亮	亮	闪	灭
充电状态75%	亮	亮	亮	闪
放电状态75%	亮	亮	亮	闪
充电状态100%	亮	亮	亮	亮

注意

\* 首次使用前请先对本产品充满电。

\* 使用本产品时，请将数码产品屏幕打开，确认充电连接标志已正确显示，以保证本产品已正常使用工作。

\* 在给本产品充电或使用本产品各类数码产品充电时，请自行选择合适的连接线。

\* 在对数码产品充电过程中，本产品的电量显示灯不指示时，表明本产品容量不足，需要及时为本产品充电。

\* 在数码产品与本产品连接时，数码产品优先使用本产品的电量。

\* 当数码产品充满电后，请及时将连接线拔掉，避免电能损耗。

\* 当本产品电量过低时，若对本产品充电的同时将数码产品接到本产品进行充电，可能无法将数码产品充满电，因此建议当本产品电量过低时，停止给数码产品充电，及时为本产品充电。

警告

本产品中包含18650电芯，请勿私自拆开产品外壳，私自拆卸本产品外壳可能会造成电芯破坏或其他危险。请勿任意拆解、挤压、穿刺、短路本产品或投入水、火中或暴露于温度高于60℃（140℉）的环境中。

保修卡

执行标准：Q/DKKJ 101-2013

尊敬的用户，感谢您使用本公司生产的产品。为了能更好地为您服务，在购买产品后，请您阅读、填写并妥善保存此保修卡。

用户姓名			
用户地址		邮编	
联系电话			
产品型号			
产品序列号			
购买日期			
发票号码			
销售单位名称			
销售单位地址		邮编	

销售单位：(盖章)

保修说明

尊敬的用户，感谢您购买本公司生产的产品。自购买之日起一年内如果出现非人为原因造成的故障，可以享受本公司的产品保修服务。

为保证您的合法权益，请注意以下事项：

（1）保修卡须经销售单位盖章后方可生效。

（2）保修卡应由用户妥善保管，遗失不补，涂改无效。

（3）本产品若发生非人为原因造成的故障，用户可凭保修卡和标注有产品编号的购机发票，在保修期内到指定的维修点进行免费维修。

在用户使用过程中,符合下列情况之一者不在保修范围：

（1）在使用过程中因失误导致产品跌落或水浸而造成损坏。

（2）由于擅自拆机、改装等人为原因造成的故障。

（3）由于使用环境不符合产品要求造成的故障。

（4）由于不可抗因素(如火灾、地震、雷击等)而造成的故障或损坏。

（5）未按说明书或操作手册中的要求使用而造成的损坏。

（6）保修卡与产品序列号不符或者保修卡被涂改。

（7）产品SN条码、防拆标签被撕掉或被损坏，模糊不清无法识别。

凡不在免费保修范围内的产品，并且可以维修的，均提供有偿维修服务。本保修内容的最终解释权在东莞市鼎酷科技有限公司

东莞市鼎酷科技有限公司  
东莞市长安镇乌沙兴一路穗厦大厦  
邮 编：523860

### 技术要求:

- 1、尺寸：260mm\*88mm(长\*宽)
- 2、材质：105克双铜板纸；
- 3、印刷的字体要工整清晰，不能有重影，不能有漏字错字，纸张没划伤，没破损，没污渍；
- 4、纸张折叠处要有折叠痕；
- 5、印刷所用到的材料和油墨必须符合国家环保标准；以及符合ROHS标准。

THIRD ANGLE PROJECTION		<div> Dong guan Large Electronics Co., Ltd</div>								
TOLERANCE TABLE FOR UNTOLERANCED DIMENSIONS										
DIMENSIONS	TOLERANCE									
0.00 TO 25.00 25.01 TO 50.00 50.01 TO 100.00 100.01 AND ABOVE ANGLES	±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.30 1.00°	TITLE  OPPO BY505 说明书			DESIGNED BY  冯心晓		2013. 11. 12			
UNIT: MM    SCALE: 1:1					CHECKED BY					
			MATERIAL  SEE NOTES			APPROVED BY				
DO NOT SCALE DRAWING			MODEL NO.		PART NO.		DRAWING NO.		REV.	SIZE
					L2.05.012-368				0	A4