


**Q：如何设置无线 MAC 地址访问权限？**

**标签：mac 访问权限、禁止某台/某几台设备连接、允许某台/某几台设备连接**

**A：**非常感谢您对极路由的支持！为了能更好的控制连接路由器的设备，除了 wifi 密码限制外还可以通过 mac 进行对连接路由器的设备进行管理。具体操作方法如下图：

**第一步：**打开浏览器，在地址栏输入 [4006024680.com](http://4006024680.com) 或 [192.168.199.1](http://192.168.199.1)




**第二步：**输入路由器密码，登录路由器后台。（默认密码 admin，如更改过，输入更改后的密码即可）



第三步：点击 [高级设置](#)




第四步：点击 [无线 MAC 访问控制](#)




第五步：点击[无线 MAC 访问控制的开关](#)




第六步：接下来需要判断了，如果您只想让知道的设备连接路由器，其他设备均不可以则勾选[允许以下 MAC 地址访问](#)如果是想只禁止某台或某几台设备连接路由器则跳过此步，看第七步。




第七步：接在 [下列方框中](#) 填写所允许连接设备的 mac 地址保存即可，[mac 地址格式](#) 如下所指。如不清楚自己上网设备的 mac 地址参考[附录 1](#)。



第八步：如果是想只禁止某台或某几台设备连接路由器则勾选 [禁止以下 MAC 地址访问](#)。




第九步：接在 [下列方框中](#)填写所允许连接设备的 mac 地址保存即可，[mac 地址格式](#)如下所指。



附录 1：如果想取消对已设置的 mac 访问权限的设定关闭此功能即可。操作方法如下图所示：

1) 点击无线 mac 地址访问控制开关



2) 确定状态如下图所以即可。



**备注：**如果关闭无线 mac 访问控制功能并设置之后，之前设置的资料会全部清空，再开启的时候需要重新填写 mac 地址，如有必要请关闭之前备份之前填写的 mac 地址！（保存关闭无线 mac 控制后，原来的 mac 记录会保存，会在后续版本里面支持）

附录 2: 如果不知道自己设备的 mac 地址或者可以以看下面操作

- 1) 把自己的所有设备全部链接到路由器并进入路由器后台设置页面（如不知如何操作可参考上面第一步和第二步），点击[已有 x 台设备连接到路由器。](#)



- 2) 所有连接路由的[设备的 mac 地址](#)就可以看到了，为了方便操作可以复制粘贴到一个 txt 文档或用纸笔记录一下。之后在记录到第六步的方框中就可以了。



附录 3: 如果想禁止连接路由器此时已连接路由器可以直接按照一下方法操作, 简单有效!

- 1) 进入路由器后台设置页面 (如不知如何操作可参考上面第一步和第二步), 点击 [已有 x 台设备连接到路由器](#)。



- 2) 点击想禁止的设备名称后面的 [强制断开](#) 即可, 点击之后这台设备的 mac 地址就会自动填写到高级设置→无线 mac 访问控制→禁止以下 MAC 地址访问下面的方框中。如不清楚如何确定那台设备是自己想禁止的设备可参考[如何更改连接极路由的设备名称](#)

